



IB-C612-6

**Cargador/mantenedor
automático dual 6A - 3A para
baterías de 6V y12V**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Adecuado para cargar y mantener baterías de 6V y 12V
- Incorpora un proceso de carga en 9 pasos para mayor seguridad y alargar la vida de la batería
- Iconos intuitivos mostrados en la pantalla LCD hacen que la operativa sea muy fácil
- Múltiples tasas de amperaje de carga para necesidades específicas del usuario final:
 - 6V - 3A
 - 12V - 3A o 6A
- Protección contra polaridad inversa
- Ayudado por el "Sistema de Compensación en Frío (CCS)" para optimizar el proceso de carga de la batería en temperaturas frías
- Diseñado para muchos tipos de baterías de plomo-ácido como las inundadas estándar, WET, GEL, EFB y AGM
- También es adecuado para baterías Start&Stop
- Gama de carga de la batería:
 - 6V: 2 - 60 Ah
 - 12V: 4 - 120Ah
- Cuenta con un enchufe tipo C muy utilizado en Europa
- Certificación CE

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	V	A	START STOP	Batería	mm	Iconos	Altura	Dimensiones	g
IB-C612-6	6 - 12 V	6 - 3 A	X	2 - 120 A·h	1550 mm	X	26 mm	225 x 89 x 107 mm	410 g